

Transmetteur DANTE 4 canaux

Référence : DADC-144DT

Marque : Monacor



Description

Transmetteur Dante® 4 canaux
4 entrées audio XLR analogiques
4 sorties audio XLR analogiques
Entrée / Sortie Dante® 4 canaux (EtherCon/RJ45)
Niveaux des entrées et sorties analogiques réglables séparément via des potentiomètres encastrés
Alimentation fantôme 48 V commutable par entrée analogique
Fonction Mute par sortie analogique
Combinaison des sources Dante® et récepteur Dante® possible par logiciel
Encodage / Décodage : 16/24/32 bits
Taux échantillonnage : 44,1/48/88,2/96 kHz
Bande passante : 20-20000 Hz
Affichage LED pour signal, Peak, Network Link, Network Act et Power
Boîtier métallique
Installation en rack 482 mm (19"), 1 U

La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.
Transmetteur Dante® 4 canaux

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	Transmetteur Dante® 4 canaux
Bande passante	20-20000 Hz
Signal d'entrée	2,3 V max.
Sensibilité d'entrée	5,7 mV-2,3 V
Amplification	0,2-5,2x
Alimentation fantôme	48 V
Rapport signal / bruit	> 90 dB
Taux de distorsion	< 0,005 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	230 V/50 Hz/15 VA
Dimensions	482 x 44,5 x 238 mm, 1 U
Poids	2,9 kg
Entrées	4 x XLR, sym.
Sorties	4 x XLR, sym.
Particularités	1 x EtherCon/RJ45