

Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, 4 Ω mixeur, 5 zones

Référence : PA-1120

Marque : Monacor



Description

Amplificateur-Mixeur Public Adress 5 zones mono

1 x 120 W

5 zones, contrôlables séparément

Gong, son continu ou strident, Auto-Mute (atténuation automatique du volume des sources), gong 2 ou 4 sons réglable

Egaliseur graves, aigus, Master, VU-mètre par LEDs, ventilateur régulé

Modules pour d'autres fonctions disponibles en option

Alimentation fantôme 17 V pour micros électret

Branchement micro PA-1120RC (en option)

Branchement pour micro PTT, PA-4000PTT ou PA-4300PTT

Annonce automatique d'alarme par l'insert PA-1120DMT (en option)

Fonctionnement secteur ou batterie 24 V

Etrier de montage amovible

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	170 W
Puissance nominale	120 W
Puissance sous 4 Ω	120 W
Puissance sous 100 V	120 W
Canaux	5
Zones	5
Entrées	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Ligne), 0,3 V/15 kΩ (Ligne), 0,775 V/10 kΩ (préampli)
Bande passante	55-16000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	17 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/340 VA, DC 24 V/15 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	340 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 15 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	352 mm
Hauteur U	3
Poids	13 kg

Caractéristique	Valeur
Branchements	3 x combo jack 6,35/XLR (entrées Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (entrées ligne), 2 x RJ45 (micro PTT), borniers à vis (installation téléphone), 1 x jack 6,35 (préampli), 1 x jack 6,35 (ampli ext.), 1 x RCA D/G (Record), contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Poids brut	16,5 kg
Poids net	14,52 kg