

Amplificateur Public adress, 240 W, 100 V, 8 Ω, 5 zones mixeur, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-5240

Marque : Monacor



Description

Amplificateur-Mixeur 5 zones Public Adress mono
 1 x 240 W

5 zones, réglables séparément

Gong, son strident, auto mute, gong et sirène également déclenchables par interrupteur externe, gong 2 et 4 sons réglable

Réglages de graves, aigus et master, affichage de niveau par LEDs, ventilateur

Modules pour diverses fonctions disponibles en option

Alimentation fantôme 18 V pour microphones électret

Branchement pour micro de table PA-5000PTT

Annonce d'alarme automatique avec l'insert PA-1120DMT (disponible en option)

Fonctionnement secteur et alimentation de secours 24 V

Etrier de montage amovible

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	340 W
Puissance nominale	240 W
Puissance sous 8 Ω	240 W
Puissance sous 100 V	240 W
Canaux	5
Zones	5
Entrées	2,5 mV/2 kΩ (Mic1), 2,5 mV/2 kΩ, 0,3 V/200 kΩ (Mic/Line2-4), 0,3 V/5 kΩ (Line5-7), 0,775 V/10 kΩ (pré ampli)
Bande passante	55-16000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dB (Mic), > 80 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	18 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/750 VA, DC 24 V/20 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	750 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 20 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	352 mm
Hauteur U	3
Poids	16 kg

Caractéristique	Valeur
Branchements	1 x jack 6,35 (Mic), 2 x jack 6,35/XLR-Combo (Mic/Ligne), 3 x RCA L/R (Ligne), 3 x borniers à vis (Ligne), 1 x jack 6,35 (entrée préampli), contacts à vis (PTT-Mic), contacts à vis (Mic commande), 1 x jack 6,35 (sortie préampli), contacts à vis (Gong) contacts à vis (haut-parleur),
Dimensions emballage (l x H x P)	0,54 x 0,21 x 0,48 m
Poids brut	18,32 kg
Poids net	16,38 kg