

## Amplificateur Public adress, 480 W, 100 V, 8 Ω, 5 zones, mixeur

Référence : PA-5480

Marque : Monacor



### Description

Amplificateur-Mixeur 5 zones Public Adress mono

1 x 480 W

5 zones, réglables séparément

Gong, son strident, auto mute, gong et sirène également déclenchables par interrupteur externe, gong 2 et 4 sons réglable

Réglages de graves, aigus et master, affichage de niveau par LEDs, ventilateur

Modules pour diverses fonctions disponibles en option

Alimentation fantôme 18 V pour microphones électret

Branchement pour micro de table PA-5000PTT

Annonce d'alarme automatique avec l'insert PA-1120DMT (disponible en option)

Fonctionnement secteur et alimentation de secours 24 V

Etrier de montage amovible

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	680 W
Puissance nominale	480 W
Puissance sous 8 Ω	480 W
Puissance sous 100 V	480 W
Canaux	5
Zones	5
Entrées	2,5 mV/2 kΩ (Mic1), 2,5 mV/2 kΩ, 0,3 V/200 kΩ Mic/Ligne2-4), 0,3 V/5 kΩ (Ligne5-7), 0,775 V/10 kΩ (préampli)
Bande passante	55-16000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dB (Mic), > 80 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	18 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1500 VA, DC 24 V/40 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1500 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 40 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	352 mm
Hauteur U	3
Poids	17 kg

Caractéristique	Valeur
Branchements	1 x jack 6,35 (Mic), 2 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 3 x RCA D/G (Ligne), 3 x borniers à vis (Ligne), 1 x jack 6,35 (entrée préampli), contacts à vis (Mic PTT), contacts à vis (Mic commande), 1 x jack 6,35 (sortie préampli), contacts à vis (Gong) contacts à vis (HP),
Dimensions emballage (l x H x P)	0,55 x 0,22 x 0,48 m
Poids brut	19,76 kg
Poids net	17,62 kg