

## Amplificateur Public adress, 35 W, 100 V, 8 Ω, mixeur, alim 230 V~ 12/24 V=

Référence : PA-704

Marque : Monacor



### Description

Amplificateur mixeur mono PA

1 x 35 W

2 entrées micro basse impédance

1 entrée Aux, 1 Phono

Sorties haut-parleurs par contacts à vis

Réglage de niveau entrée et sortie

Egaliseur 2 voies pour la sortie

Connexion pour une touche parole micro pour désactiver les autres sources lors d'annonces

Fonctionnement secteur et courant de secours 12-24 V

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	70 W
Puissance nominale	35 W
Puissance sous 4 Ω	35 W
Puissance sous 8 Ω	35 W
Puissance sous 100 V	35 W
Canaux	4
Entrées	5 mV (Mic), 210 mV (Aux), 5 mV (Phono)
Bande passante	100-18000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/150 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/6 kHz
Rapport signal / bruit	> 55 dB
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/100 VA DC 12-24 V/2,5 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	100 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 12-24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 2,5 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	320 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	230 mm
Poids	4,97 kg
Branchements	2 x jack 6,35 (Mic), 1 x RCA D/G (Aux), 1 x RCA D/G (Phono), contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,37 x 0,14 x 0,28 m
Poids brut	5,33 kg
Poids net	4,97 kg