

Filtre antenne / combiné x 4

Référence : UC-900

Marque : JTS



Description

Filtre antenne/combiné x4
Possibilités d'utilisation :

Les signaux de quatre émetteurs In-Ear monitor, par exemple SIEM-111/... au plus peuvent être envoyés via une antenne.
Pour pouvoir agrandir la plage de réception d'un récepteur fixe, on peut diriger les signaux de quatre antennes au plus placées à une distance correspondante.

Bande passante 470-960 MHz
Amplification 0 dB, ± 2 dB
Puissance maximale HF par entrée +20 dBm (100 mW)
Sorties alimentation 4 x DC 12 V, 1 A max. pour alimenter directement les émetteurs reliés
Branchements antenne via BNC femelles
Cordons de branchement livrés

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Bande passante	470-960 MHz
Actif / passif	actif
Gain antenne	0 dB, ± 2 dB
Alimentation	$\sim 100-240$ V/50-60 Hz/40 VA
Dimensions	482 ? 44,8 ? 260 mm
Poids	2,3 kg
Branchements	4 x BNC, 4 x prise alimentation