



## ATS-80R

Order No.: 0250001

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Système de transmission de discours digital, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz**

- Comme système "guide de voyage", pour toutes les applications dans lesquelles une communication 2 voies est nécessaire, par exemple écoles, présentations avec questions / réponses et visites de groupes ou d'usine
- Grande résistance aux interférences grâce à la transmission digitale
- Portée élevée
- Plage de fréquences optimisée pour des applications de discours
- 42 canaux différents au plus peuvent fonctionner en parallèle sans interférences

#### **Récepteur PLL 42 canaux**

- Oreillette supplémentaire livrée
- Sortie casque réglable
- Déconnexion automatique (fonction économie d'énergie)
- Ecran OLED, riche en contraste
- Affichage état de la batterie
- Touche parole avec 3 modes de fonctionnement (PTT, PTB, PTM)
- Poussoir alarme

- Alarme portée
- Alarme appel
- Fonction Mute
- Verrouillage automatique du canal
- Microphone interne
- Conversation fullduplex (émission par émetteur)
- Compatible appareils auditifs (HAC)
- Clip de ceinture
- Tour de cou
- Alimentation via 2 accus NiMH, 1,2 V, type R6 (non livrés)
- Dimensions 47 x 109 x 35 mm
- Poids 53 g

**Reportez-vous aux dispositions et déclarations dans le pays d'utilisation.**

**Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le paragraphe “INFORMATIONS IMPORTANTES”.**

Chargeurs correspondants ATS-85PS, ATS-850PS ou valise de charge ATS-825C disponibles en option.

#### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### **Conseils d'utilisation et de sécurité**

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

## **ATS-80R**

### **Généralités**

Type	récepteur digital PLL 42 canaux
Plage de fréquence porteuse	823-832 MHz, 863-865 MHz
Bande passante audio	300-4500 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 30 h
Température fonc.	0-40 °C

### **Données récepteur**

Récepteur alimentation	2 x accu NiMH, 1,2 V, type R6
Largeur récepteur	47 mm
Hauteur récepteur	109 mm
Profondeur récepteur	35 mm
Poids récepteur	53 g
Branchements récepteur	jack 3,5 (écouteur)

## **ATS-80R**

Poids net	0,079 kg
-----------	----------