



CS-W4C/5

Order No.: 100017

Price upon request

PRODUCTINFOS

Récepteur UHF PLL large bande Diversity, 4 canaux, pour système de conférence

- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec respectivement 22 presets de canaux maximum compatibles
- 1441 fréquences sélectionnables
- Sortie HF et alimentation pour une installation en cascade de 10 récepteurs CS-W4C/5 au plus sans répartiteur supplémentaire
- Technologie REMOSET pour la synchronisation récepteur / émetteur
- Antennes amovibles (connexion BNC)
- Fonction Auto-Scan
- Son pilote et noise mute
- Réglage de volume en fonction du canal
- Réglages de priorité spécifiques à la fonction conférence
- Modes conférence : Override, Priorité et Open
- Affichage rétro-éclairé avec témoins d'état tels que groupe/canal, fréquence, batterie, antenne A/B
- Affichage LED pour niveau de réception HF, niveau audio NF
- Témoin d'état de la batterie de l'émetteur
- Tension d'alimentation pour booster d'antenne optionnel
- Connexions Link
- Sortie Trigger

- Sortie XLR par canal (sym.)
- Sortie XLR (sym.) et sortie jack 6,35 pour signal de mixage
- Sorties Mic/ligne commutables
- Installation en rack 19", 482 mm, 1 U

Limitations ou déclarations dans l'U.E. !

Reportez-vous aux instructions sur les systèmes microphones sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES"

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CS-W4C/5

Généralités

Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	60-16000 Hz
Canaux	4
Taux de distorsion	< 0,6 %
Dynamique	> 105 dB(A)
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Données récepteur	
Signal audio récepteur	630 mV/600 Ω XLR (Ligne), 63 mV/600 Ω XLR (Mic), 316 mV/600 Ω jack
Récepteur alimentation	~ 110-240 V/50-60 Hz/20 VA
Largeur récepteur	485 mm
Hauteur récepteur	45 mm
Profondeur récepteur	260 mm
Poids récepteur	2,4 kg
Branchements récepteur	5 x XLR, sym., 1 x jack 6,35, asym.

CS-W4C/5

Poids net	3,39 kg
-----------	---------