



# DADC-144DT

Order No.: 0257910

**Price upon request**

## PRODUCTINFOS

### Transmetteur Dante® 4 canaux

- 4 entrées audio XLR analogiques
- 4 sorties audio XLR analogiques
- Entrée / Sortie Dante® 4 canaux (EtherCon/RJ45)
- Niveaux des entrées et sorties analogiques réglables séparément via des potentiomètres encastrés
- Alimentation fantôme 48 V commutable par entrée analogique
- Fonction Mute par sortie analogique
- Combinaison des sources Dante® et récepteur Dante® possible par logiciel
- Encodage / Décodage : 16/24/32 bits
- Taux échantillonnage : 44,1/48/88,2/96 kHz
- Bande passante : 20-20000 Hz
- Affichage LED pour signal, Peak, Network Link, Network Act et Power
- Boîtier métallique
- Installation en rack 482 mm (19"), 1 U

La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.

- Transmetteur Dante® 4 canaux

## Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### **Conseils d'utilisation et de sécurité**

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

### **DADC-144DT**

Type	Transmetteur Dante® 4 canaux
Bande passante	20-20000 Hz
Signal d'entrée	2,3 V max.
Sensibilité d'entrée	5,7 mV-2,3 V
Amplification	0,2-5,2x
Alimentation fantôme	48 V
Rapport signal / bruit	> 90 dB
Taux de distorsion	< 0,005 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	230 V/50 Hz/15 VA
Dimensions	482 x 44,5 x 238 mm, 1 U
Poids	2,9 kg
Entrées	4 x XLR, sym.
Sorties	4 x XLR, sym.
Particularités	1 x EtherCon/RJ45

**DADC-144DT**

Poids net 2,86 kg

**DADC-144DT**

Résolution 16/24/32 Bits