



DRM-884

Order No.: 0176940

Price upon request

PRODUCTINFOS

Le système audio matriciel DRM-884 aux multiples facettes...

Une solution universelle pour des concepts de sonorisation multi-pièces flexibles dans des installations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres sportifs ou salles de fitness.

Avec son équipement très complet, le système matriciel DRM-884 est un outil professionnel répondant à tous vos besoins : les utilisateurs peuvent combiner les sources de signal ou plusieurs sources dans une zone, régler, pour chaque zone le volume et bien plus encore. Le coeur du système, c'est le routeur DRM-884 via lequel 8 sources audio analogiques et 4 sources audio digitales peuvent être réparties sur de nombreuses zones de sortie ; il est possible de leur donner une attribution spécifique. Des enceintes actives ou un amplificateur de puissance avec enceintes passives peuvent être reliés à ces zones de sortie via des pinces Phoenix.

Le système matriciel multi-fonctions est géré par des panneaux muraux : les modules DRM-884VAP et DRM-884VP permettent un accès à distance aux Presets, programme et niveau dans les différentes zones. Via le module mural DRM-84IOP, des possibilités supplémentaires de branchement par exemple sur le lieu de sonorisation sont disponibles. Pour des annonces, il est possible de relier le microphone de commande DRM-884RC avec sélection de zones.

Augmenter les possibilités de votre système matriciel : si le nombre d'entrées et de sorties nécessaires est plus important, vous pouvez agrandir le système avec 16 DRM-884 maximum en cascade, avec 192 entrées sur 192 sorties max.

Avec le module Dante® DRM-884DTM, le DRM-884 s'intègre facilement dans un réseau audio Dante®. Vous disposez de 8 entrées digitales et 8 sorties digitales supplémentaires, elles peuvent au choix être attribuées à une sortie analogique ou à un canal Dante®.

Routeur audio matriciel

- 8 entrées analogiques et 8 sorties analogiques
- 4 entrées digitales et 4 sorties digitales pour les modules DRM-884RC, DRM-884IOP et DRM-884VAP
- 8 entrées digitales et 8 sorties digitales supplémentaires via le module Dante[®], DRM-884DTM, disponible en option
- DSP pour entrées et sorties, réglage via logiciel
- Mixeur auto intégré, contrôleur Feedback et fonction atténuation
- Types de filtres prédéfinis 6-48 dB/oct. (Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley)
- Possibilités de brancher jusqu'à 2 microphones de commande, DRM-884RC
- Possibilités de brancher des modules muraux DRM-884IOP, DRM-884VP et DRM-884VP pour commande à distance
- Fonction Link pour plusieurs routeurs audio matriciels DRM-884
- Utilisable à distance par interface RS-232 ou App (Android)
- Affichage LCD pour des informations sur les appareils
- LED d'affichage d'état
- LED pour Clip et signal pour chaque entrée et sortie
- Installation rack 19", 482 mm

Configuration système : Windows 7/8/10

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de

proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DRM-884

Type	routeur audio matriciel
Bande passante	20-20000 Hz
Signal d'entrée	max. 7,75 V
Impédance d'entrée	5 k Ω
Signal de sortie	max. 7,75 V
Impédance de sortie	240 Ω
Amplification	0 dB, ± 1 dB
Alimentation fantôme	48 V
Compression	1:1-10:1 + Limiteur
Gate Ratio	1:1-1:10
Fréquence de coupure	var. 20-20000 Hz
Filtre passe-haut	var., 20-20000 Hz, max. ± 18 dB
Low Cut	variable
Séparation des canaux	> 87 dB(A)
Taux de distorsion	< 0,01 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/80 VA
Dimensions	482 x 44 x 270 mm, 1 U
Poids	4,22 kg
Entrées	bornier à vis
Sorties	borniers à vis
Particularités	5 x RJ45

DRM-884

Poids net	4,22 kg
-----------	---------