LTR-102

Order No.: 0241800

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transformateurs Ligne

pour une transmission optimale de signaux d'appareils Ligne vers une table de mixage ou un amplificateur. Des perturbations, par exemple ronflements, générées par des problèmes d'adaptation sont évitées grâce à l'utilisation d'un transformateur. Entrée et sortie séparées galvaniquement.

Les entrées et sorties peuvent être utilisées via les prises jack 6,35 et XLR tant en symétrique qu'en asymétrique.

Transformateur Ligne

- Entrées et sorties symétriques et asymétriques
- Impédance de sortie commutable de 1:1/600 Ω sur 2:1/150 Ω
- Phase commutable de 0° sur 180°
- Interrupteur Groundlift
- Transformateur symétriseur large bande
- Boîtier métallique robuste

Produktion Partner 03/2013

"Un transformateur ligne à un super prix. La réalisation et les valeurs de mesure du LTR-102 sont très raisonnables."

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LTR-102	
Type	transformateur ligne
Bande passante	20-25000 Hz
Signal d'entrée	5 V
Impédance d'entrée	600 Ω
Impédance de sortie	600 Ω/150 Ω
Rapport conversion	1:1/2:1
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	120 x 44 x 90 mm
Poids	545 g
Entrées	1 x jack 6,35, sym. 1 x XLR, sym.
Sorties	1 x jack 6,35, sym. 1 x XLR, sym.
Particularités	impédance de charge optimale : ≥ 2 kΩ impédance source optimale : 50-600 Ω

LTR-102	
Poids net	0,545 kg