



## MPX-206/SW

Order No.: 0202480

**Price upon request**

### PRODUCTINFO'S

#### Table de mixage stéréo 6 canaux

- 4 entrées stéréo avec affichage de niveau par LEDs distinct, commutables Ligne / Phono (canal 1-2) et Ligne / Ligne (canal 3-4), réglage de gain, égaliseur 3 voies avec fonction Cut
- 1 canal micro DJ avec Talkover automatique commutable et 1 canal "Micro Guest", les 2 canaux sont équipés de réglage de Gain et d'un égaliseur 2 voies
- 1 voie d'effet stéréo (Send / Return)
- 2 sorties Master chacune avec LED Beat et 1 sortie Booth
- 1 sortie Record
- VU-mètre à LEDs, commutable entre les deux sorties Master
- Crossfader avec interrupteurs de priorité pour les canaux 1-4 avec fonction Cut Switch pour diminuer les graves, médiums, aigus
- Sortie casque réglable
- Démarrage électrique pour les entrées stéréo (canaux 1-4)
- Branchement pour lampe col de cygne GNL-454XLR

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### **Conseils d'utilisation et de sécurité**

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

### **MPX-206/SW**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Nombre canaux          | 6                              |
| Nombre entrées         | 12                             |
| Entrée Mic             | 1,5 mV, 2 x jack 6,35          |
| Entrée Ligne           | 150 mV, 3 x RCA D/G            |
| Entrée CD              | 150 mV, 3 x RCA D/G            |
| Entrée Phono           | 3 mV, 2 x RCA D/G              |
| Effet Return           | 135 mV, 1 x RCA D/G            |
| Sortie Master          | 1 V/600 Ω, 1 x XLR 3 pôles D/G |
| Sortie Record          | 300 mV/600 Ω, 1 x RCA D/G      |
| Sortie Monitor         | 1 V/600 Ω, 1 x RCA D/G         |
| Effet Send             | 300 mV/600 Ω, 1 x RCA D/G      |
| Casque                 | ≥8 Ω, jack 6,35                |
| Lampe col de cygne     | 12 V/5 W, XLR 4 pôles          |
| Bande passante         | 20-20000 Hz                    |
| Taux de distorsion     | 0,05 %                         |
| Rapport signal / bruit | > 50 dB                        |

**MPX-206/SW**

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Egaliseur graves                 | +15 dB, -30 dB/50 Hz    |
| Egaliseur médiums                | +15 dB, -30 dB/1 kHz    |
| Egaliseur aigus                  | +15 dB, -30 dB/10 kHz   |
| Talkover                         | -12 dB, commutable      |
| Crossfader                       | oui                     |
| Alimentation                     | ~ 230 V/50 Hz/14 VA     |
| Tension alimentation             | ~ 230 V                 |
| Fréquence secteur                | 50 Hz                   |
| Consommation fonctionnement      | 14 VA                   |
| Température fonc.                | 0-40 °C                 |
| Dimensions                       | 482 x 266 x 110 mm, 6 U |
| Largeur                          | 482 mm                  |
| Hauteur                          | 266 mm                  |
| Profondeur                       | 110 mm                  |
| Hauteur U                        | 6                       |
| Poids                            | 6,48 kg                 |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,305 x 0,16 x 0,56 m   |
| Poids brut                       | 7,82 kg                 |
| Poids net                        | 6,48 kg                 |

**MPX-206/SW**

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 6,48 kg |
|-----------|---------|