



MXR-6

Order No.: 0200280

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage audio 6 canaux

avec unité d'effets DSP, lecteur MP3 intégré et récepteur Bluetooth

- Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)
- Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio digitales d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 4 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et Pan Pot
- 2 canaux d'entrée stéréo avec égaliseur 2 voies et réglage de balance
- Lecteur MP3
- Interface USB
- Récepteur Bluetooth
- 16 effets Delay réglables
- Entrée Aux-Return réglable et sortie FX-Send
- Alimentation fantôme +48 V, commutable de manière centrale
- Sortie casque réglable
- Vu-mètre stéréo à LEDs
- Alimentation via USB ou bloc secteur livré

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MXR-6

Canaux d'entrée	6
Nombre Mic/Mono	4
Nombre stéréo	1
Entrée Mic	2 mV, sym. 4 x XLR
Entrée Ligne	100 mV (stéréo), 2 x jack 6,35 D/G 60 mV (mono), 2 x jack 6,35
Entrée Aux	400 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Sortie Master	500 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Effet Send	4,4 V, 1 x jack 6,35
Casque	≥ 8 Ω, 1 x jack 6,35
USB	oui
Bluetooth	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,03 %

MXR-6

Rapport signal / bruit	> 83 dB(A)
Egaliseur graves	±15 dB/80 Hz
Egaliseur aigus	±15 dB/12 kHz
Alimentation fantôme	+48 V
Alimentation	USB ou bloc secteur livré
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	308 x 53 x 205 mm
Largeur	308 mm
Hauteur	53 mm
Profondeur	205 mm
Poids	1,9 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,33 x 0,24 x 0,08 m
Poids brut	2,1 kg
Poids net	1,93 kg

MXR-6

Poids net	1,93 kg
-----------	---------