



## MXR-60

Order No.: 0200630

**Price upon request**

### PRODUCTINFO

#### Table de mixage audio 6 canaux

avec lecteur MP3 intégré et récepteur Bluetooth

- Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)
- Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio digitales d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 4 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 3 voies et Pan Pot
- 1 canal d'entrée stéréo avec égaliseur 3 voies et réglage de balance
- Lecteur MP3
- Interface USB
- Récepteur Bluetooth
- Delay DSP, réglable
- Entrée Aux-Return réglable et sortie FX-Send
- Connexions Tape-Record/Play
- Egaliseur graphique stéréo 5 bandes
- Alimentation fantôme +48 V, commutable de manière centrale
- Préécoute (PFL) des canaux d'entrée stéréo via sortie casque réglable
- VU-mètre stéréo à LEDs

## Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### MXR-60

Canaux d'entrée	6
Nombre Mic/Mono	4
Nombre stéréo	1
Entrée Mic	2,2 mV, sym. 4 x XLR
Entrée Ligne	50 mV (stéréo), 1 x jack 6,35 D/G 30 mV (mono), 4 x jack 6,35
Tape (Play)	290 mV, 1 x RCA D/G
Entrée Aux	420 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Sortie Master	880 mV, sym. 1 x XLR D/G 880 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Effet Send	9 V, 1 x jack 6,35
Tape (Rec)	400 mV, 1 x RCA D/G
Casque	≥ 8 Ω, 1 x jack 6,35
USB	oui

**MXR-60**

Bluetooth	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,03 %
Rapport signal / bruit	> 82 dB(A)
Egaliseur graves	±15 dB/80 Hz
Egaliseur médiums	±15 dB/2,5 kHz
Egaliseur aigus	±15 dB/12 kHz
Egaliseur	égaliseur 5 bandes
Alimentation fantôme	+48 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	324 x 53 x 340 mm
Largeur	324 mm
Hauteur	53 mm
Profondeur	340 mm
Poids	2,9 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,088 x 0,366 x 0,403 m
Poids brut	3,51 kg
Poids net	2,9 kg
<b>MXR-60</b>	
Poids net	2,9 kg