



PA-6040MPX

Order No.: 0174760

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage 4 zones

pour applications universelles multi-pièces.

- 4 zones avec possibilité de routage au choix de tous les canaux d'entrée
- 4 entrées micro / ligne par prises combo
- 2 entrées ligne stéréo par prises RCA
- Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et interrupteur Zone Routing
- Entrées micro avec alimentation fantôme 15 V commutable individuellement
- Entrée Paging indépendante, routable sur toutes les zones
- 4 sorties zones, réglables séparément
- Sortie Moniteur et Record
- Branchement pour interrupteur gong externe par entrée micro/ligne, gong 2 /4 sons ou sirène réglable
- Branchement pour micro PA-4000PTT
- Branchement optionnel pour 32 microphones PA-4000RC au plus
- Contrôle via VU-mètre des zones
- Fonctionnement secteur ou alimentation de secours 24 V

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de



Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-6040MPX

Entrées

Rapport signal / bruit

Canaux 6 Zones

 $2,5 \text{ mV/5 k}\Omega$, sym., $250 \text{ mV/15 k}\Omega$,

sym. (Mic/Ligne),

250 mV/15 k Ω (Ligne),

250 mV/10 k Ω (Tel.-Paging)

20-20000 Hz Bande passante ±10 dB/100 Hz Egaliseur graves Egaliseur aigus ±10 dB/10 kHz

> 65 dB (Mic),

> 87 dB (Ligne)

Taux de distorsion < 1 % Alimentation fantôme 15 V

~ 230 V/50 Hz/15 VA,

Alimentation DC 24 V/500 mA

Tension alimentation ~ 230 V Fréquence secteur 50 Hz Consommation fonctionnement 15 VA



PA-6040MPX

Tension fonctionnement (éventuellement

alternative)

DC 24 V

Alimentation (éventuellement alternative)

DC 500 mA

Température fonc.

0-40 °C

Largeur

482 mm

Hauteur

90 mm

Profondeur

305 mm

Hauteur U

2

Poids

4,4 kg

4 x combo jack 6,35/XLR

(Mic/Ligne),

2 x RCA D/G (Ligne),

4 x jack 6,35 (entrées zones),

bornier à vis / pince (Paging),

bornier à vis / pince (Gong),

1 x RJ45 (Mic PTT),

4 x XLR (sorties zones), 1 x jack 6,35 (Monitor),

1 x RCA D/G (Record)

Dimensions emballage (I x H x P)

0,395 x 0,17 x 0,55 m

Poids brut

Branchements

5,77 kg

Poids net

4,47 kg

PA-6040MPX

Poids net

4,47 kg