



## PATL-105

Order No.: 1000266

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Transmetteur 100 V x 5

pour brancher une source de signal audio 100 V à des appareils à entrée Ligne

- Convient pour les amplificateurs mixeurs PA, PA-1120, PA-1240, PA-6240, PA-6480, PA-6600
- Convertit les signaux de sortie 100 V en signaux ligne sur 5 lignes (séparées galvaniquement)
- Montage direct sur la face arrière de l'amplificateur correspondant
- Bande passante 15-30000 Hz
- Dimensions 120 x 75 x 60 mm
- Poids 405 g

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## Conseils d'utilisation et de sécurité

Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs. Tous les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que lorsque l'amplificateur est éteint.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PATL-105

Type	transmetteur 100 V
Bande passante	15-30000 Hz
Impédance d'entrée	20 k $\Omega$
Impédance de sortie	200 $\Omega$
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	120 x 75 x 60 mm
Poids	405 g
Entrées	cosse fourche
Sorties	bornes à vis

### PATL-105

Poids net	0,405 kg
-----------	----------