



172.444 **VONYX**

STM3400 Mixeur 2 canaux avec Scratch

Le STM3400 est un mixeur 2 canaux pour les DJ débutants et plus expérimentés. Doté d'une entrée USB/SD pour lire les MP3 directement depuis une clé USB ou une carte SD. Le mixeur est également équipé d'un récepteur BT pour écouter de la musique directement depuis un smartphone ou tout autre appareil compatible BT. Il offre deux options supplémentaires par rapport à d'autres consoles de mixage DJ standard : 1) une molette Jog Wheel intégrée pour scratcher votre musique préférée (via la sortie master) 2) une unité d'effet DSP interne avec 16 effets.

Product colour : Black

Frequency response : 20Hz - 20.000Hz

THD :

Input level: Mic. : 1mV, 1 kOhm

Input level: Phono : 3mV, 50 kOhm

Input level: Line : 150mV, 100 kOhm

Signal-to-noise ratio: Mic : >70dB

Signal-to-noise ratio: Phono : >70dB

Signal-to-noise ratio: Line : >80dB

Output level: Master : 1.5V

Output level: Headphone : 200mW

Power supply : 110-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H) : 190 x 295 x 50mm

Weight (kg) : 1,25

- Mixeur 2 canaux (2 x ligne)
- Grande molette pour effets Scratch sur la canal 1
- Lecteur MP3 (SD ou USB) avec affichage
- BT pour streaming audio depuis un téléphone ou appareil BT
- Fonction CUE sélectionnable et réglable
- 1 canal MP3/ligne commutable
- Fonction Talkover
- Crossfader et VU-mètre à LEDs
- Livré avec adaptateur