



172.742 **VONYX**

VDJ25 Mixeur 2 canaux avec amplificateur

Le VDJ25 est un mixeur polyvalent avec port USB/SD permettant de connecter directement une clé USB ou une carte SD avec fichiers MP3 au lecteur MP3. Le mixeur est équipé d'un amplificateur de 2 x 50 W afin que l'utilisateur dispose d'une unité complète comme base pour cette installation. Le VDJ25 est équipé d'un récepteur BT qui vous permet de diffuser de la musique directement depuis votre smartphone ou tout autre appareil compatible BT. Il dispose d'entrées ligne/phono commutables et de sorties Master et moniteur. Le canal du microphone est doté d'un réglage d'écho et de niveau. Avec crossfader et commutateurs téléphone et moniteur pour assigner le signal de sortie. Un mixeur attractif pour tous.

Product colour : Black

Frequency response : 20Hz - 20.000Hz

THD :

Input level: Mic. : 3mV, 2.2 kOhm

Input level: Phono : 3.2mV, 47 kOhm

Input level: Line : 150mV, 47 kOhm

Output level: Master : 1V

Output level: Headphone : 300mW

Equalizer: High : +/- 12dB

Equalizer: Low : +/- 12dB

Power supply : 110-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H) : 205 x 110 x 215mm

Weight (kg) : 1,60

- Mixeur 2 canaux
- Amplificateur 2 x 50 W intégré
- Lecteur MP3
- Récepteur BT pour streaming audio
- Port USB/SD avec réglage MP3 et affichage
- Egaliseur micro 2 bandes avec écho
- Ligne et phono commutable sur chaque canal
- Possibilité casque et moniteur
- Sortie Master RCA
- Borniers pour brancher 2 haut-parleurs