



179.202 **VONYX**

## WM55B Microphone émetteur de poche Plug-and-Play UHF sans fil

Le WM55B est un système micro sans fil composé d'un microphone émetteur de poche et d'un récepteur Plug in qui peut être connecté directement à des amplificateurs, processeurs audio, mixeurs DJ etc. Conçus pour limiter ou supprimer les distorsions et bruits perturbateurs, fonctionne dans la plage UHF avec 10 différents canaux, fonctionnement plug-and-play. Idéal pour des prestations audio et sur scène.

Product colour : Black  
Output connections : Jack 6,35 mm  
Microphone channels : 10 channels  
Frequency : 863.000 - 865.000 MHz  
Frequency response : 40Hz - 80.000Hz  
Frequency stability : +/- 10ppm  
RF output : 10dBm  
Sensitivity : -95dB - -71dB  
Signal-to-noise ratio : >90dB  
THD :  
Output level: Master : 300mV  
Batteries : 3.7V (18650 Li-ion cell)  
Power supply : 5V via USB  
Dimensions: Receiver : 115 x 35 x 25mm  
Dimensions: Body pack : 75 x 60 x 23mm  
Weight : 0,30

- Microphone émetteur de poche & récepteur plug-in
- Affichage digital avec fréquence sélectionnable du micro (multi channel)
- Plage UHF : 863 – 865 MHz
- Distance effective : jusqu'à 50 m
- Fonctionnement fiable sans distorsions
- Fonction auto-mute et circuit de suppression des choix
- Filtre acoustique anti-pop intégré
- Récepteur avec batterie rechargeable (livrée)
- Microphone émetteur de poche sur batterie (2x 1,5 V/AA/R6, livrée)
- Avec microphone serre-tête
- Avec microphone cravate