



952.152 **Rd** *Power Dynamics*
Professional Audio

PRM120 Amplificateur mixeur 6 canaux, 100 V, 120 W

La série PRM est une série d'amplificateurs montables en rack qui peuvent être utilisés soit comme amplificateur 100 V, soit comme amplificateur standard basse impédance. Ces amplificateurs sont équipés d'un récepteur BT et de ports USB/SD pour la lecture de fichiers MP3 et d'un affichage LCD avec ID3-Tags. Tous les amplificateurs PRM sont également dotés d'une entrée XLR commutable avec alimentation fantôme 24 V, en particulier pour les microphones d'appel et à condensateur. Ils sont spécialement conçus pour des applications telles que annonces, intercommunications, musique d'ambiance, diffusion dans des installations industrielles ...

Product colour : Black

Playback options : BT streaming, USB, SD

Output channels : 1

Output power: RMS : 120W

Impedance : 8 Ohm, 100V

Frequency response : 50Hz - 18.000Hz

Signal-to-noise ratio : >75dB

THD :

Signal-to-noise ratio: Line : >85dB

Signal-to-noise ratio: Mic : >72dB

Input level: Line : 150-470mV, 10 kOhm

Input level: Mic. : 5-8mV, 600 Ohm

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H) : 432 x 88 x 345mm

Weight (kg) : 9,10

Included accessories : Power cable

- Amplificateur mixeur 6 canaux 100 V, 120 W
- Lecteur MP3 avec ports USB/SD
- Récepteur BT pour le streaming audio
- Affichage LCD avec ID3-Tags
- 2 x entrées micro/ligne jack 6,3 mm, 2 x entrées ligne RCA et 1 x sortie ligne RCA
- Entrée XLR avec alimentation fantôme commutable (24 V)
- Sortie haut-parleur 100 V ou 8 ohms
- Réglage graves et aigus
- Montage en rack 19" (2 U)
- Fonctionnement de secours par batterie 24 V (non fournie)
- Télécommande livrée