



952.158 **Rd** Power Dynamics
Professional Audio

PRC120 Amplificateur mixeur 100 V avec CD, 120 W

Le PRC120 est un amplificateur mixeur rackable, utilisable comme amplificateur 100 V ou comme amplificateur standard basse impédance. Il dispose de 5 canaux d'entrée avec entrée micro XLR symétrique avec alimentation fantôme commutable et priorité Vox, 2 entrées mic/ligne et 2 entrées RCA. Il est doté d'un lecteur CD, d'un récepteur BT et de ports USB/SD pour la lecture MP3, sans oublier son grand affichage LCD. Le PRC120 dispose d'entrées XLR commutables avec alimentation fantôme 24 V, spécifiques pour des microphones d'annonces et à condensateur. Il est spécifiquement conçu pour des applications d'annonces, musique d'ambiance, diffusion dans des bâtiments industriels ...

Product colour : Black

Playback options : BT streaming, CD, USB, SD

Output channels : 1

Output power: RMS : 120W

Impedance : 8 Ohm, 100V

Frequency response : 50Hz - 18.000Hz

Signal-to-noise ratio : >75dB

THD :

Signal-to-noise ratio: Line : >85dB

Signal-to-noise ratio: Mic : >72dB

Input level: Line : 150-470mV, 10 kOhm

Input level: Mic. : 5-8mV, 600 Ohm

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H) : 410 x 487 x 85mm

Weight (kg) : 11,40

Included accessories : Remote control (wireless), Mounting bracket, Power cable

- Amplificateur mixeur avec 5 canaux d'entrée
- Section amplificateur 120 W classe D
- Insert lecteur CD
- Lecteur MP3 avec port USB/SD
- Technologie BT sans fil pour streaming audio
- Panneau de commande LCD avec ID3 tag
- 2 x entrées Mic/Ligne jack 6,35 et 2 x entrée ligne RCA et 1 x sortie ligne RCA
- Entrée micro XLR avec alimentation fantôme commutable (24 V) et priorité VOX
- Sortie haut-parleur 100 V ou 8 ohms
- Sorties zone : bornier haut-parleur (100 V / 8 ohms / Com)
- Réglages graves et aigus
- Montage en rack 19“, 2 U
- Fonctionnement de secours via alimentation 24 V (non livrée)
- Protection contre les surcharges
- Avec télécommande