



954.016 **PD** Power Dynamics
Professional Audio

PMP480 Amplificateur mixeur 480 W 6 zones

L'amplificateur mixeur 6 zones de la série PMP est un système Public Adress tout en un, utilisable pour divers environnements tels que magasins, usines, écoles et hôpitaux. Son design sobre et ses performances exceptionnelles font de cet amplificateur l'appareil idéal pour diffuser des messages et de la musique d'ambiance tout en offrant une adaptabilité parfaite et une fiabilité inégalée. Que vous ayez besoin d'une sortie 70 V/100 V ou 4-16 ohms, de couper le son pour une priorité Mic/téléphone, cette série offre une flexibilité maximale. De plus, cet amplificateur délivre un son cristallin, de grande qualité et dispose d'une fonction priorité, d'un réglage de volume, d'une fonction Carillon et autre ; un appareil convivial et riche en fonctionnalités.

Product colour : Black

Playback options : BT streaming, USB, Internet radio, WiFi play, RJ45 ethernet play, Line input, Microphone (input)

Output power: RMS : 480W

Impedance : 70V, 100V

Frequency response : 65Hz - 18.000Hz

Signal-to-noise ratio : >80dB

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz

THD :

Power consumption : 0.253 - 0.216A

Dimensions (L x W x H) : 370 x 482 x 90mm

Weight (kg) : 12,30

Included accessories : Mounting bracket, Power cable

- Amplificateur Public Adress pour applications commerciales et industrielles
 - Sélecteur HP 6 zones avec atténuateur 6 niveaux
 - 4 entrées micro ou ligne avec bornier à vis Euro block
 - 2 entrées AUX avec RCA
 - Réglages graves et aigus
 - Entrée micro à distance avec bornier RJ45
 - Alimentation fantôme et réglage VOX
 - Priorité avec coupure du son, 3 niveaux avec EMC (message externe d'évacuation)
 - Carillon pour pré-annonce et sirène pour évacuation sélectionnables par l'utilisateur
 - Enregistrement message d'alerte et lecture du message
 - Système de protection complet avec limitation courant, surcharge et protection thermique
 - A poser directement sur une table ou en montage rack 19"
- Module lecteur multimédia :
- Lecteur USB
 - Récepteur lecture BT
 - Radio internet (WiFi ou RJ45)
 - Sortie Aux jack 3,5