

Tour guide, Emetteur sans fil UHF, PLL, 16 canaux, 863-865 MHz

Référence : ATS-16T

Marque : Monacor



Description

Système de transmission audio professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz

Adapté comme système pour guide et pour toutes les autres applications où une source audio ou de parole définie doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs

Les transmissions sans fil de signaux audio avec un émetteur et un récepteur sont également possibles

En raison des faibles intervalles de fréquences dans cette plage libre, un fonctionnement simultané avec 2 émetteurs max. est recommandé (dans des conditions optimales, 8 metteurs maximum)

Pas de déclaration dans l'Union Européenne

Emetteur PLL 16 canaux

pour fonctionnement d'un microphone et signaux audio Ligne

Microphone intégré

Microphone cravate électret supplémentaire livré

Entrée audio ligne via prise jack 3,5 femelle mono

LED d'état de l'accumulateur, affichage du signal porteur

Réglage de volume, clip de ceinture

Puissance d'émission ≤ 10 mW (EIRP), portée 110 m environ

Alimentation par 2 x accumulateurs NiMH 1,2 V de type R6 (non livrés) ou prise alimentation (5 V)

Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS, disponible en option

Dimensions 66 x 111 x 35 mm

Poids 81 g

Sans déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	émetteur audio PLL mono 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Canaux	1
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	≤ 10 mW
Portée	110 m
Alimentation émetteur	2 x accu NiMH 1,2 V type R6, prise alimentation (5 V)
Largeur émetteur	66 mm
Hauteur émetteur	111 mm
Profondeur émetteur	35 mm
Poids émetteur	81 g
Branchements émetteur	jack 3,5 mono (microphone), jack 3,5 mono (Ligne In)