

Lecteur MP3 et mixeur micro ligne, USB, BT

Référence : DMP-130MIXBT

Marque : Monacor



Description

Lecteur MP3 et mixeur micro ligne

Avec cette combinaison d'appareils, on peut mixer 3 sources audio de signal. Le lecteur MP3 intégré est commutable entre carte SD et port USB et récepteur Bluetooth.

Supports de stockage USB directement reliables

Pour cartes SD/MMC jusqu'à 64 GOB, non livrée

Fonction lecture auto / Single

Fonction Répétition

Accepte les répertoires

Egaliseur 5 bandes

Autostart avec dernière source/modes de lecture/réglage égaliseur

Affichage alphanumérique

3 canaux d'entrée avec réglage de niveau (Mic, AUX/MP3, Ligne)

Entrée Aux et micro via branchement en façade

Egaliseur 2 voies et réglage de niveau pour sortie master

Télécommande infrarouge pour lecteur MP3

Affichage LCD rétro-éclairé en bleu

Installation rack 482 mm 19"

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	Lecteur MP3 et mixeur micro ligne
Média	MP3, USB, SD, MMC
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,1 %
Séparation des canaux	> 60 dB
Dynamique	> 96 dB
Rapport signal / bruit	> 70 dB
Sortie, analogique	1,8 V (XLR, sym.) 890 mV (RCA)
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 44 x 160 mm, 1 U
Poids	2,5 kg
Branchements	1 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Line), 1 x jack 3,5 (Aux In), 1 x RCA D/G (Line In), 1 x RCA D/G (Line Out), 1 x XLR L/R, sym. (sortie)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,243 x 0,11 x 0,545 m
Poids brut	3,3 kg