

Micro Public adress, commande pour DRM-884

Référence : DRM-884RC

Marque : Monacor



Description

Microphone de commande Public Adress
pour le routeur audio matriciel DRM-884

Affichage LCD pour les zones sélectionnées (1-32), le volume et le numéro ID

Affichage LED pour le statut du signal

Réglage de volume (attribuable pour chaque zone)

Réglage de sélection de zones

Poussoir Push to talk

Microphone col de cygne électret utilisable (XLR femelle 3 pôles NEUTRIK)

Port USB pour charger des fichiers gong et chansons

Alimentation via le routeur audio matriciel DRM-884

Connexion au DRM-884 via prise RJ45 femelle et câble réseau Cat-5e (câble non livré), longueur de câble jusqu'à 100 m

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone de commande Public Adress
Type transmission	filaire
Longueur col de cygne	310 mm
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	176 x 70 x 162 mm
Poids	811 g
Branchements	RJ45, Micro-USB
Dimensions emballage (l x H x P)	0,255 x 0,105 x 0,395 m
Poids brut	1,197 kg
Poids net	0,811 kg