

Isolateur de ligne galvanique

Référence : FGA-40

Marque : Monacor



Description

Transformateur ligne pour éviter les perturbations de signal et bouclages de masse pouvant apparaître par exemple lors de branchement d'un autoradio sur un amplificateur.

Entrées et sorties séparées galvaniquement

Prises RCA mâles et femelles

Impédance entrée / sortie 15 k Ω

Bande passante 20-30000 Hz

Taux de distorsion Taux transmission 1:1

Ø 35 mm x 65 mm, 65 g

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	transformateur
Bande passante	20-30000 Hz
Impédance d'entrée	15 k Ω
Impédance de sortie	15 k Ω
Rapport conversion	1:1
Taux de distorsion	< 0,001 %
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 35 mm x 65 mm
Poids	98 g
Entrées	1 x RCA mâle D/G
Sorties	1 x RCA femelle D/G