

Sélecteur GSM

Référence : GD-04K

Marque : Monacor



Description

Sélecteur et contrôleur GSM

Le sélecteur dispose de 4 entrées alarme pour déclencher des SMS et / ou appeler jusqu'à 100 numéros de téléphone autorisés. En plus, 2 sorties Relais peuvent être gérées par SMS (selon le contrat et le fournisseur d'accès, des coûts supplémentaires sont possibles) ou gratuitement par appel de 100 numéros autorisés. Le GD-04K est ainsi parfait pour des systèmes d'alerte dans des écoles. La programmation peut se faire par SMS ou via un portail internet gratuit. Pour le fonctionnement, une carte SIM avec demande de code PIN désactivée est nécessaire (non livrée).

Idéal pour des alertes dans des écoles

4 entrées alarme

2 sorties Relais (~ 230 V/5 A)

Alimentation (DC 10,5-15 V/maximal 200 mA) via bloc secteur livré

Programmation par port USB via PC/portable (logiciel GD-Link libre de droit) ou ordres SMS

Compatible Smart-Home (maison intelligente)

Interrogation automatique en utilisant des cartes SIM prépayées

Température fonc. : -10 °C à +40 °C

Dimensions : 76 x 110 x 33 mm (sans antenne)

Accessoires en option

GD-04A: alimentation de secours

AN-05: antenne pour améliorer la portée

NON DISTRIBUE EN FRANCE

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	sélecteur et contrôleur GSM
Température fonc.	-10-+40 °C
Alimentation	DC 10,5-15 V/max. 200 mA via bloc secteur livré
Dimensions	76 x 110 x 33 mm
Poids	271 g
Branchements	4 entrées alarme, 2 sorties relais (~ 230 V/max. 2,5 A)