

Amplificateur Public adress, 120 W, 100 V, 4-8 Ω , mixeur, 4 zones

Référence : PA-1200

Marque : Monacor



Description

Amplificateur-Mixeur Public Adress mono 4 zones

1x 120 W

Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur

Gong, son continu ou strident, auto mute, gong également déclenchable par interrupteur externe, gong 2 ou 4 sons réglable

Réglages graves, aigus et Master, affichage par LEDs

Alimentation fantôme 15 V pour canaux 2 et 3

Modules pour diverses fonctions disponibles en option

Installation en rack 19" avec étrier de montage PA-1200RM, en option

Fonctionnement secteur et courant de secours 24 V

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	170 W
Puissance nominale	120 W
Puissance sous 4 Ω	120 W
Puissance sous 8 Ω	120 W
Puissance sous 100 V	120 W
Canaux	5
Zones	4
Entrées	1,5 mV/600 Ω (Mic), 150 mV/47 k Ω (Ligne), 1 mV/47 k Ω (Phono)
Bande passante	80-15000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 60 dB (Mic), > 70 dB (Line)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/280 VA, DC 24 V/11 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	280 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 11 A
Température fonc.	0-40 $^{\circ}$ C
Largeur	420 mm
Hauteur	122 mm
Profondeur	350 mm
Poids	12,28 kg
Branchements	1 x jack 6,35 (entrée Mic), 3 x XLR, sym. (entrées Mic/Ligne), 1 x RCA D+G (Entrée ligne), 1 x RCA D+G (entrée Phono/Line), contact à pince (entrée téléphone), contact à pince (sortie tuner), contact à pince (Gong), contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,47 x 0,2 x 0,52 m
Poids brut	13,8 kg

Caractéristique	Valeur
Poids net	12,28 kg