

## Moniteur / sélecteur, 10 + 1 canaux

Référence : PA-1200M

Marque : Monacor



### Description

Unité moniteur, 10 + 1 canaux  
 Sélection des sources audio par sélecteur rotatif  
 10 entrées Moniteur 1-100 V/10 k $\Omega$   
 1 entrée Aux 0 dB (0,775 V)/600  $\Omega$   
 Réglage de niveau, VU-mètre à LEDs et LED d'écrêtage pour chaque entrée Monitor  
 Haut-parleur 2 W intégré, réglage du volume  
 Sortie casque  
 Fonctionnement secteur et circuit de secours 24 V

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance nominale	2 W
Canaux	11
Entrées	1-100 V/10 k $\Omega$ (Moniteur) 0,775 V/600 $\Omega$ (Aux)
Bande passante	100-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,3 %
Alimentation fantôme	
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/0,5 A
Tension alimentation	DC 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	15 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	0,5 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur U	2
Poids	4,7 kg
Branchements	bornes à vis (entrée moniteur 1-10), bornes à vis (entrée Aux), jack 6,35 (casque)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,34 x 0,175 x 0,55 m
Poids brut	5,86 kg
Poids net	4,8 kg