

Préamplificateur Public adress, 10 canaux

Référence : PA-1414MX

Marque : Monacor



Description

Préamplificateur PA 10 canaux

5 canaux d'entrée XLR commutables Mic / Ligne

4 canaux d'entrée commutables XLR Mic/RCA Ligne

2 sorties Master XLR

1 sortie REC (Master 1, Master 2)

Canaux d'entrée avec réglage de niveau et sélecteur de sortie (Master1, Master1+2, Master2)

Egaliseur 2 voies des sorties Master

Touche Gong avec circuit prioritaire, commande à distance possible, gong 2 ou 4 sons, sirène réglable

1 connexion PTT (Push to Talk) RJ45, avec circuit prioritaire (convient pour PA-4000PTT)

Filtre Low Cut commutable pour toutes les entrées micro

Circuit prioritaire des canaux 2 et 3

Alimentation fantôme pour microphones électret commutable par canal d'entrée XLR

Fonctionnement secteur ou circuit de secours 24 V

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Canaux	10
Entrées	2,5 mV, sym. (Mic), 250 mV, sym. (Ligne XLR), 250 mV, asym. (Ligne RCA)
Facteur d'atténuation	
Bande passante	20-20000 Hz (-0,5 dB)
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 60 dB (Mic), > 75 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 0,05 %
Alimentation	230 V~50 Hz/15 VA, 24 V DC/0,5 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	15 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 0,5 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	240 mm
Hauteur U	1
Poids	2,5 kg
Branchements	9 x XLR (Mic/entrées Ligne) 4 x RCA D/G (entrées ligne), 1 x RJ45 (micro PT), 2 x XLR (Sorties), 1 x RCA D/G (sortie Record)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,34 x 0,13 x 0,55 m
Poids brut	3,61 kg
Poids net	2,57 kg