

## Amplificateur Public adress, 480 W, 100 V, 8 $\Omega$ , ampli de puissance, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-1480

Marque : Monacor



### Description

Amplificateur Public Adress mono

1 x 480 W

Filtre passe-haut 400 Hz 6 dB/oct., commutable

Ventilateur régulateur continu de température

LED d'affichage pour écrêtage (CLIP), circuits de protection, surchauffes de température et niveau de sortie

Sortie pour repiquage signal (Link)

Alimentation secteur ou courant de secours 24 V

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	480 W
Puissance nominale	480 W
Puissance sous 8 $\Omega$	480 W
Puissance sous 100 V	480 W
Impédance de sortie	62 V/8 $\Omega$ , 70 V/10 $\Omega$ , 100 V/21 $\Omega$
Canaux	1
Entrées	1,2 V, symétrique
Bande passante	35-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 100 dB(A)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1400 VA, DC 24 V/40 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1400 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 40 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	374 mm
Hauteur U	2
Poids	15,2 kg
Branchements	XLR / contacts à vis (entrées) contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,54 x 0,18 x 0,48 m
Poids brut	17,24 kg
Poids net	15,22 kg