

Amplificateur Public adress, 8 x 50 W, 100 V, 4 Ω, classe D, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-1850D

Marque : Monacor



Description

Amplificateur Public Adress 8 canaux, classe D

8 x 50 W

Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques

Faible capacité nécessaire des accus en mode courant de secours qu'avec des amplificateurs 100 V analogiques

Réduction importante des besoins en refroidissement grâce à la faible perte de chaleur

Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur

Fonction Mute par canal

Réglage de niveau par canal

LED témoin d'écrêtage et de protection par paire de canaux

Protégé contre les courts-circuits

Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	400 W
Puissance nominale	400 W
Puissance sous 4 Ω	8 x 50 W
Puissance sous 100 V	8 x 50 W
Impédance de sortie	4Ω, 70/100V
Canaux	8
Entrées	1 V/20 kΩ asym. 550 mV/20 kΩ sym.
Bande passante	10-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 65 dB
Taux de distorsion	< 0,5 %
Alimentation fantôme	
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/600 VA, DC 24 V/18 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	600 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 18 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	398 mm
Hauteur U	2
Poids	18 kg
Branchements	8 x entrée XLR sym. 8 x entrée RCA, contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,47 x 0,17 x 0,58 m
Poids brut	20,45 kg
Poids net	18,17 kg