

## Amplificateur Public adress, 960 W, 100 V, ampli de puissance, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-1960

Marque : Monacor



### Description

Amplificateur Public Adress mono de grande puissance

1 x 960 W

Entrée Prioritaire supplémentaire réglable avec fonction Priorité commutable

Entrée Esclave 100 V pour insérer l'amplificateur dans une ligne de haut-parleurs 100 V

Filtre passe-haut 400 Hz 6 dB/oct. commutable

2 possibilités d'insérer sur la face arrière des modules optionnels avec les fonctions suivantes :

PA-6FD : Module de surveillance d'erreurs

PA-6FM : Module d'alerte d'erreurs

Branchement pour un interrupteur Marche / Arrêt externe (démarrage à distance)

Ventilateur régulateur de température

Affichage par LED pour Erreur, Protect, Clip, Signal, Priority

Fonctionnement par secteur ou alimentation de secours 24 V

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	960 W
Puissance nominale	960 W
Puissance sous 100 V	960 W
Impédance de sortie	75 V/5,6 Ω, 85 V/7,2 Ω, 100 V/10 Ω
Canaux	1
Entrées	0,775 V/60 kΩ, sym.
Bande passante	35-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 100 dB
Taux de distorsion	< 0,4 %
Alimentation fantôme	
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/2600 VA, DC 24 V/80 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	2600 VA
Courant de repos	DC 24 V
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	80 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	374 mm
Hauteur U	3
Poids	25 kg
Branchements	contacts à vis (entrées) contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,54 x 0,21 x 0,48 m
Poids brut	28,26 kg
Poids net	26,3 kg