

## Micro Public adress, table pour PA-40120, PA-6040MPX

Référence : PA-4000RC

Marque : Monacor



### Description

Microphone de table avec fonction commande, 4 zones à brancher au PA-40120 et PA-6040MPX

4 touches de sélection de zones pour activer une ou plusieurs zones

Touche All Call pour activer les 4 zones

Gong auto via touche annonce micro (Talk)

Affichages par LEDs pour les inters de zones (Busy, Emergency), Power, Mic Fault, Signal et Talk

Micro électret col de cygne intégré

Sensibilité micro réglable

Gong activable et déconnectable

Alimentation 24 V par PA-40120 ou PA-6040MPX

Deux prises RJ45 pour brancher au PA-40120 ou PA-6040MPX ou bloc secteur 24 V optionnel et à d'autres PA-4000RC

Livré avec module de branchement pour PA-40120 et PA-6060MPX

Possibilité de brancher jusqu'à 32 PA-4000RC par bus au PA-40120 ou PA-6040MPX

Cordon de branchement 3 m (Cat5e), livré

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone de table PA
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Alimentation	via PA-40120, PA-6040MPX ou bloc secteur 24 V optionnel
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,9 kg
Câble	Cat5e, 3 m
Branchements	2 x RJ45
Dimensions emballage (l x H x P)	0,16 x 0,18 x 0,375 m
Poids brut	1,202 kg
Poids net	0,9 kg