

## Amplificateur Public adress, 4 x 120 W, 100 V, 4 Ω, ampli de puissance, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-4120

Marque : Monacor



### Description

Amplificateur de puissance PA  
 4 x 120 W  
 Sélecteur de voies pour fonctionnement parallèle sur les deux canaux  
 Ventilateur régulateur de température  
 Branchement pour interrupteur Marche / Arrêt externe  
 LEDs témoins d'écrêtage, protection, surchauffe et niveau de sortie  
 Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	480 W
Puissance nominale	480 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 120 W
Puissance sous 100 V	4 x 120 W
Impédance de sortie	22 V/4 Ω, 50 V/21 Ω, 70 V/41 Ω, 100 V/83 Ω
Canaux	4
Entrées	1,2 V, sym.
Bande passante	55-17000 Hz
Rapport signal / bruit	> 90 dB(A)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1400 VA, DC 24 V/60 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1400 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 60 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	370 mm
Hauteur U	3
Poids	25 kg
Branchements	4 x XLR (entrées) borniers à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Poids brut	27,6 kg
Poids net	25,68 kg