

Amplificateur Public adress, 600 W, 100 V, 20 zones, alim 230 V~ / 24 V=

Référence : PA-6020Z

Marque : Monacor



Description

Amplificateur mixeur mono PA, 20 zones

1 x 600 W

20 zones, réglables séparément

3 entrées Micro/Ligne via prises combo

2 entrées stéréo ligne via RCA

Gong, son continu et strident, auto mute, gong 2 et 4 tonalités réglables

Réglages graves, aigus, master, témoin signal/Clip par LEDs, ventilateur régulé

Inserts pour différentes fonctions disponibles en option

Alimentation fantôme 15 V pour microphones électret

Connexion de 32 microphones de commande PA-2400RC au plus

Connexion jusqu'à 3 micros PTT PA-4300PTT

Message d'alarme avec insert PA-1120DMT (en option)

Alimentation secteur et courant de secours 24 V

Etrier de montage amovible

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	600 W
Puissance nominale	600 W
Puissance sous 4 Ω	600 W
Puissance sous 100 V	600 W
Canaux	5
Zones	20
Entrées	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line 1-3), 0,3 V/15 kΩ (Line 4-5), 0,775 V/100 kΩ (préampli)
Bande passante	55-16000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dB (Mic), > 80 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1700 VA, DC 24 V/50 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1700 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 50 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	352 mm
Hauteur U	3
Poids	21 kg

Caractéristique	Valeur
Branchements	3 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), 1 x jack 6,35 (entrée préamplificateur), 1 x RJ45 (Mic PTT), 1 x RJ45 (Mic commande), 1 x RCA D/G (sortie Record) 1 x jack 6,35 (sortie préamplificateur), contacts à vis (touche Gong) contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,54 x 0,21 x 0,47 m
Poids brut	22,9 kg
Poids net	21 kg