

Module Public adress, mural pour PA-M224

Référence : PA-M1WP

Marque : Monacor



Description

Module mural

pour alimentation audio locale dans l'amplificateur mixeur matriciel PA-M224 ou PA-M412.

Domaine d'utilisation : réglage de volume de chaque zone, alimentation locale de signaux audio

2 prises RCA femelles pour signaux ligne

Connexion micro par XLR femelle 3 pôles

Alimentation fantôme 14 V

Volume réglable

Touche de sélection du signal avec LED de contrôle permettant une commutation prioritaire des signaux audio alimentés localement (MIC ou LINE) dans la zone concernée

Connexion au PA-M224 ou PA-M412 et alimentation par prise RJ45 et cordon réseau Cat-5 (cuivre, non livré), longueur maximale 200 m

Boîtier d'encastrement ATT-300C, disponible en option

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	module mural
Type	Commande à distance d'une zone
Couleur	blanc
Matériau	plastique
Convient pour	PA-M224, PA-M412
Alimentation	via PA-M224, PA-M412
Dimensions	80 x 80 x 50 mm
Poids	90 g
Branchements	1 x XLR (microphone), 1 x RCA D/G (Ligne), 1 x RJ45
Particularités	alimentation fantôme 14 V
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,09 x 0,09 x 0,085 m
Poids brut	0,135 kg
Poids net	0,09 kg