

Amplificateur Public adress, 10 W, 4-8-16 Ω , avec micro commande

Référence : PAM-10

Marque : Monacor



Description

Amplificateur Public Adress
avec microphone
Amplificateur intégré 10 W
Commande de parole, réglage du volume, branchement HP 4-16 Ω
Alimentation \sim 230 V/50 Hz/12 VA
Dimensions (LxHxP) : 167 x 65 x 130 mm
Fonctionnement secteur

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	10 W
Puissance nominale	10 W
Puissance sous 4 Ω	10 W
Impédance de sortie	4-16 Ω
Canaux	1
Bande passante	80-12000 Hz
Alimentation	\sim 230 V/50 Hz/12 VA
Tension alimentation	\sim 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	12 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	167 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	130 mm
Poids	1,14 kg
Branchements	microphone électret col de cygne, cardioïde bornes HP
Dimensions emballage (l x H x P)	0,145 x 0,2 x 0,175 m
Poids brut	1,35 kg
Poids net	1,14 kg