

Transmetteur Public adress, 100 V

Référence : PATL-100/XC

Marque : Monacor



Description

Transmetteur 100 V

pour brancher une source de signal audio 100 V à des appareils à entrée Ligne

Niveau de sortie ligne réglable (0-5,6 V pour tension d'entrée 100 V), commutable en interne pour d'autres tensions de sortie

Entrée 100 V avec bornier à vis

Sortie XLR symétrique, découplage 1 k Ω , fiche XLR châssis

Sortie RCA

Boîtier plastique isolé

Entrée et sortie séparées galvaniquement

Dimensions : 100 x 60 x 190 mm

Poids 625 g

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	transmetteur 100 V
Signal de sortie	0-5,6 V (à 100 V)
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	100 x 60 x 190 mm
Poids	625 g
Entrées	bornes à vis (100 V)
Sorties	XLR, sym. RCA