

Transmetteur 100 V x 5

Référence : PATL-105

Marque : Monacor



Description

Transmetteur 100 V x 5
pour brancher une source de signal audio 100 V à des appareils à entrée Ligne
Convient pour les amplificateurs mixeurs PA, PA-1120, PA-1240, PA-6240, PA-6480, PA-6600
Convertit les signaux de sortie 100 V en signaux ligne sur 5 lignes (séparées galvaniquement)
Montage direct sur la face arrière de l'amplificateur correspondant
Bande passante 15-30000 Hz
Dimensions 120 x 75 x 60 mm
Poids 405 g

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	transmetteur 100 V
Bande passante	15-30000 Hz
Impédance d'entrée	20 kΩ
Impédance de sortie	200 Ω
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	120 x 75 x 60 mm
Poids	405 g
Entrées	cosse fourche
Sorties	bornes à vis