

Préamplificateur Public adress, encastré

Référence : PREAMP-1UP

Marque : Monacor



Description

Préamplificateur encastré

Pour brancher des amplificateurs

Plaque support métallique montée

Branchements et réglages de niveau pour entrée ligne et micro

Description fonctions :

Préamplificateur pour brancher un microphone dynamique avec jack 6,35 et une source ligne (par exemple tuner, lecteur CD ou MP3) via prises RCA. Adapté pour des salons, petites salles de classe... Les volumes des deux sources audio sont réglables séparément. Le PREAMP-1UP dispose d'un interrupteur marche / arrêt. Le signal préamplifié peut être dirigé vers d'autres amplificateurs (amplificateurs basse impédance et / ou 100 V). Le montage se fait dans une prise encastrée standard avec une profondeur de 63 mm. Une plaque avec repère de 50 x 50 mm est livrée. On trouve dans le commerce le cadre adaptateur correspondant pour le sélecteur.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Entrée ligne	400 mV (Ligne) 4 mV (Mic)
Tension de commande entrée	DC 0-10 V
Sortie ligne	5 V/50 Ω max.
Bande passante	20-20000 Hz (Ligne) 40-15000 Hz (Mic)
Alimentation	DC 22-26 V/0,025 A
Température fonc.	0-40 °C
Poids	139 g
Branchements	barrette 7 pôles, amovible 1 x RCA D/G (Ligne) 1 x jack 6,35 (Mic)