

## Description

### SLS-1

#### Enceinte Bluetooth avec éclairage intégré

- 3 niveaux pour l'éclairage, réglage tactile
- Streaming de musique depuis tout appareil compatible Bluetooth
- 
- Fonction réveil, radio FM et horloge digitale
- Accu intégré pour 15 heures de musique ou éclairage
- Charge accu en 2,5-4 heures
- Accepte micro carte SD pour lire de la musique
- Entrée AUX via jack 3,5 femelle
- Fonctionnement et charge de l'accu interne via l'interface USB
- Etrier de suspension repliable
- Livrée avec cordon audio jack et cordon USB

Caractéristiques techniques:

Bande passante	70-20000 Hz
Taux de distorsion	≤ 0,5 %
Séparation canaux	≥ 65 dB
Bluetooth	oui
Portée	≤ 10 m
Profil	A2DP, HFP
Alimentation	DC 5 V/1000 mA (USB), DC 3,7 V/2200 mA (accu Li)
Largeur	105 mm
Hauteur	127 mm
Profondeur	105 mm
Poids	0,54 kg
Branchements	jack 3,5 (Aux), micro USB (Antenne, alimentation), insert micro carte SD
Particularités	Radio FM, réveil, montre

produit: MONACOR

Type: SLS-1

Nombre de pièces: 1

Dimensions emballage (l x H x P): 0,13 x 0,15 x 0,13 m

Poids brut: 0,625 kg

Poids net: 0,54 kg

Poids article (sans accessoire): 0,54 kg