

## Récepteur sans fil UHF, PLL, 16 canaux, 863,1-864,9 MHz

Référence : TXA-800R

Marque : Monacor



### Description

Système de transmission professionnel PLL mono 16 canaux, 863-865 MHz, avec nombreux accessoires  
 Compatible avec les systèmes amplifiés TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et les séries TXA-800 et TXA-1020  
 Pour être combiné aux TXA-624CD/SW, TXA-604/SW et aux séries TXA-800 et TXA-1020, comme système pour guide et pour toutes les autres applications où une source audio ou de parole définie doit être partagée sur un ou plusieurs récepteurs  
 Peut se combiner avec les émetteurs et récepteurs de la série ATS-16  
 Fonctionnement simultané de 4 émetteurs au plus dans des fréquences distinctes (dépend du rapport signal / bruit, des sources d'interférences et des conditions d'utilisation)  
 Pas de déclaration dans l'Union Européenne

Récepteur PLL 16 canaux

Convient pour les émetteurs TXA-800ST, ATS-16T et le système amplifié portable TXA-802CD avec émetteur sans fil intégré

16 fréquences UHF réglages (863,1-864,9 MHz)

Sortie casque réglable

Sortie ligne mono audio par prise jack 3,5 femelle stéréo

Niveau de sortie ligne réglable en 3 paliers

Affichage LCD rétro-éclairé pour le canal / la fréquence et l'état de la batterie

Boîtier métallique

Alimentation par 2 x batterie 1,5 V de type R6 ou accumulateur NiMH (non livré)

Livré avec écouteur doté d'un étrier caoutchouc

Clip de ceinture

Sans déclaration dans l'U.E.

Emetteur micro correspondant TXA-800HT, disponible en option.

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	récepteur de poche
Plage de fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Canaux	1
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Récepteur alimentation	2 x batterie 1,5 V, type R6
Largeur récepteur	64 mm
Hauteur récepteur	175 mm
Profondeur récepteur	37 mm
Poids récepteur	200 g
Branchements récepteur	1 x jack 3,5 mono (Ligne In), 1 x jack 3,5 stéréo (casque)