

Récepteur sans fil UHF, PLL, 2 x 1000 canaux, 672-696,975 MHz

Référence : **TXS-626**

Marque : IMG StageLine



Description

Unité récepteur multifréquences, 2 canaux,
UHF PLL

1000 fréquences UHF réglables (672,000-696,975 MHz) réglables par canal (10 groupes avec respectivement 100 fréquences)

Fonction ACT pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-606HSE/2, à l'émetteur micro cravate TXS-606LT/2, micro de table TXS-606DT/2 ou au micro main TXS-606HT/2 par signal infrarouge

Recherche automatique

Système True Diversity avec antennes amovibles (branchement BNC)

Volume et Squelch réglables par canal

Affichage LCD pour groupe/canal, antenne A/B, niveau réception, HF, niveau audio NF et affichage à LED supplémentaire pour niveau audio par canal

Sortie XLR par canal, sym.

Sortie jack 6,35 pour signal de mixage

Tension d'alimentation 8 V pour antennes actives ou amplificateur d'antenne (par exemple TXS-875B)

Boîtier métallique solide

Livré avec alimentation

Montage rack 19" 482 mm, 1 U

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	672,000-696,975 MHz
Bande passante audio	30-18000 Hz
Canaux	2
Taux de distorsion	< 0,5 %
Dynamique	100 dB
Rapport signal / bruit HF	105 dB
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Signal audio récepteur	350 mV/600 Ω (jack) 25 mV/600 Ω (XLR, sym.)
Récepteur alimentation	par bloc secteur livré
Largeur récepteur	482 mm
Hauteur récepteur	45 mm
Profondeur récepteur	195 mm
Poids récepteur	1,8 kg
Branchements récepteur	2 x XLR, sym., 1 x jack 6,35, asym.