

## Récepteur sans fil UHF, PLL, 8 x 1000 canaux, 672-696,975 MHz

Référence : **TXS-686**

Marque : IMG StageLine



### Description

Unité récepteur multifréquences, 8 canaux

UHF PLL

1000 fréquences UHF (672,000-696,975 MHz) par canal réglables (10 groupes avec respectivement 100 canaux)

Fonction ACT pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-606HSE/2, à l'émetteur micro cravate TXS-606LT/2, micro de table TXS-606DT/2 ou au micro main TXS-606HT/2 par signal infrarouge

Recherche automatique

Système True Diversity avec antennes amovibles (BNC)

Volume et Squelch réglables par canal

Affichage LCD pour groupe / canal, niveau réception HF, niveau audio NF et LED supplémentaire pour antenne A/B, signal audio par canal

Sortie XLR par canal, sym.

Sortie jack 6,35 pour signal de mixage

Tension d'alimentation 8 V pour antennes actives ou amplificateur d'antenne

Corps métallique solide

Bloc secteur livré

Installation rack 19", 482 mm, 2 U

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E .

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

### Caractéristiques techniques

| Caractéristique             | Valeur                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Généralités                 |                                                |
| Type                        | unité récepteur                                |
| Plage de fréquence porteuse | 672,000-696,975 MHz                            |
| Bande passante audio        | 30-18000 Hz                                    |
| Canaux                      | 8                                              |
| Taux de distorsion          | < 0,5 %                                        |
| Dynamique                   | 100 dB                                         |
| Rapport signal / bruit HF   | 105 dB                                         |
| Température fonc.           | 0-40 °C                                        |
| Données récepteur           |                                                |
| Signal audio récepteur      | 350 mV/600 Ω (jack)<br>25 mV/600 Ω (XLR, sym.) |
| Récepteur alimentation      | par<br>bloc secteur livré                      |
| Largeur récepteur           | 482 mm                                         |
| Hauteur récepteur           | 90 mm                                          |
| Profondeur récepteur        | 310 mm                                         |
| Poids récepteur             | 4,4 kg                                         |
| Branchements récepteur      | 8 x XLR, sym.,<br>1 x jack 6,35, asym.         |