

Emetteur Miniature Pour Guitares Électriques Et Instruments A Vent

Référence : UT-16GT/5

Marque : JTS



Description

Plug and play - Ce petit émetteur audio très compact assure aux guitaristes et joueurs d'instruments à vent, une grande liberté de mouvements et un grand confort d'utilisation. Sans cordon supplémentaire, il se branche simplement dans la prise jack de la guitare comme émetteur Plug in ou se fixe à l'aide de la pince livrée sur le pavillon de l'instrument à vent.

La prise peut être coudée à 135°(paliers intermédiaires possibles), on peut ainsi l'utiliser avec des guitares à prise de branchement sur la partie supérieure du corps ou avec des guitares à prise de branchement sur le côté. Selon le domaine d'utilisation, on branche sur l'émetteur une fiche jack 6,35 ou un microphone électret pour instruments. Les deux composants sont verrouillables et assurent ainsi une grande sécurité de contact.

Le microphone livré peut être tourné de 360°lors du branchement puis coudé de 165°.

Autres caractéristiques de l'émetteur : gain réglable, touche Mute, affichage de l'état de la batterie.

Livré avec valise de transport robuste, clé et couvercles du compartiment batterie de couleur.

Points clés

- Système : électret/cardioïde
- Impédance : 200 Ω
- Sensibilité : 5 mV/Pa/1 kHz
- Pression sonore max. : 130 dB
- Plage de fréquence porteuse : 518-542 MHz
- Plage de fréquences audio : 40-18000 Hz
- Stabilité de fréquences : $\pm 0,005\%$
- Puissance émetteur : 10 mW
- Alimentation : 1x batterie type R03, alcaline
- Durée de fonctionnement : >7h
- Poids : 30 g