



ATS-80ST

Order No.: 0179440

Price upon request

PRODUCTINFO

Système de transmission de discours digital, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz

- Comme système "guide de voyage", pour toutes les applications dans lesquelles une communication 2 voies est nécessaire, par exemple écoles, présentations avec questions / réponses et visites de groupes ou d'usine
- Grande résistance aux interférences grâce à la transmission digitale
- Portée élevée
- Plage de fréquences optimisée pour des applications de discours
- 42 canaux différents au plus peuvent fonctionner en parallèle sans interférences

Emetteur PLL 42 canaux fixe

pour le fonctionnement micro et signaux audio ligne. Adapté avec le ATS-80R pour des systèmes de traduction.

- Entrée ligne audio stéréo via RCA D/G
- Entrée micro par prise combo (XLR/jack 6,35)
- Sortie ligne audio mono via RCA
- Entrée et sortie Loop via jack 6,35

- Sortie casque réglable pour monitoring
- Antenne amovible (TNC)
- Accepte Bluetooth
- Interface de programmation audio USB
- Affichage OLED riche en contraste
- Nom du canal et ID éditables
- Puissance émission réglable (high \leq 20 mW/low \leq 10 mW)
- Portée 100 m env.
- Alimentation via bloc secteur livré
- Dimensions 215 x 51 x 210 mm
- Poids 1,25 kg

Respectez les directives et dispositions dans le pays d'utilisation.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le paragraphe "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ATS-80ST

Généralités

Type unité émetteur digitale PLL 42 canaux

Plage de fréquence porteuse 823-832 MHz, 863-865 MHz

Canaux 1

Température fnc. 0-40 °C

Données émetteur

Puissance émetteur $\leq 20 \text{ mW}/\leq 10 \text{ mW}$

Portée 100 m

Alimentation émetteur via bloc secteur livré

Largeur émetteur 215 mm

Hauteur émetteur 51 mm

Profondeur émetteur 210 mm

Poids émetteur 1,25 kg

Branchements émetteur
1 x XLR/jack 6,35 (Mic In),
1 x RCA D/G (Line In),
1 x RCA D/G (Line Out)
1 x jack 6,35 (Loop In),
1 x jack 6,35 (Loop Out),
jack 3,5 (casque)

ATS-80ST

Poids net 1,78 kg