



## ATS-80T

Order No.: 0250002

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Système de transmission de discours digital, PLL, 42 canaux, 823-832 et 863-865 MHz**

- Comme système "guide de voyage", pour toutes les applications dans lesquelles une communication 2 voies est nécessaire, par exemple écoles, présentations avec questions / réponses et visites de groupes ou d'usine
- Grande résistance aux interférences grâce à la transmission digitale
- Portée élevée
- Plage de fréquences optimisée pour des applications de discours
- 42 canaux différents au plus peuvent fonctionner en parallèle sans interférences

#### **Emetteur PLL 42 canaux**

pour fonctionnement micro et signaux audio ligne

- 3 modes de fonctionnement pour de multiples applications : guider, apprendre, discuter
- Microphone intégré, gain réglable
- Microphone oreillette supplémentaire livré
- Entrée audio ligne via jack 3,5 femelle stéréo
- Ecran OLED programmable, riche en contraste

- Affichage état de la batterie
- Attribution priorité
- Fonction alarme
- Poussoir Parole/Son coupé
- Touche Appel
- Verrouillage canal
- Communication fullduplex
- Interrogation présence
- Clip de ceinture
- Tour de cou
- Puissance émission réglable (high  $\leq 20$  mW/low  $\leq 10$  mW)
- Portée 100 m env.
- Alimentation via 2 accus NiMH, 1,2 V, type R6 (non livrés)
- Dimensions 47 x 97 x 35 mm
- Poids 53 g

**Respectez les directives et dispositions dans le pays d'utilisation.**

**Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le paragraphe “INFORMATIONS IMPORTANTES”.**

Chargeurs correspondants ATS-85PS, ATS-850PS ou valise de charge ATS-825C disponibles en option.

### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### **Conseils d'utilisation et de sécurité**

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée, retirez les accumulateurs ou batteries. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Les batteries et accumulateurs ne doivent pas être jetés dans la poubelle domestiques : déposez-les dans les containers dédiés selon la réglementation en vigueur.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### ATS-80T

#### Généralités

Type	émetteur digital PLL 42 canaux
Plage de fréquence porteuse	823-832 MHz, 863-865 MHz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 30 h
Température fonc.	0-40 °C

#### Données émetteur

Puissance émetteur	$\leq 20$ mW/ $\leq 10$ mW
Portée	100 m
Alimentation émetteur	2 x accu NiMH, 1,2 V, type R6
Largeur émetteur	47 mm
Hauteur émetteur	97 mm
Profondeur émetteur	35 mm
Poids émetteur	53 g
Branchements émetteur	jack 3,5 (micro/casque) jack 3,5 (Ligne In)

### ATS-80T

Poids net	0,086 kg
-----------	----------