



DMP-130MIXBT

Order No.: 1000062

Price upon request

PRODUCTINFOS

Lecteur MP3 et mixeur micro ligne

Avec cette combinaison d'appareils, on peut mixer 3 sources audio de signal. Le lecteur MP3 intégré est commutable entre carte SD et port USB et récepteur Bluetooth.

- Supports de stockage USB directement reliables
- Pour cartes SD/MMC jusqu'à 64 GOB, non livrée
- Fonction lecture auto / Single
- Fonction Répétition
- Accepte les répertoires
- Egaliseur 5 bandes
- Autostart avec dernière source/modes de lecture/réglage égaliseur
- Affichage alphanumérique
- 3 canaux d'entrée avec réglage de niveau (Mic, AUX/MP3, Ligne)
- Entrée Aux et micro via branchement en façade
- Egaliseur 2 voies et réglage de niveau pour sortie master
- Télécommande infrarouge pour lecteur MP3
- Affichage LCD rétro-éclairé en bleu
- Installation rack 482 mm 19"

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DMP-130MIXBT

Type	Lecteur MP3 et mixeur micro ligne
Média	MP3, USB, SD, MMC
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,1 %
Séparation des canaux	> 60 dB
Dynamique	> 96 dB
Rapport signal / bruit	> 70 dB
Sortie, analogique	1,8 V (XLR, sym.) 890 mV (RCA)
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 44 x 160 mm, 1 U
Poids	2,5 kg
Branchements	1 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Line), 1 x jack 3,5 (Aux In), 1 x RCA D/G (Line In), 1 x RCA D/G (Line Out), 1 x XLR L/R, sym. (sortie)

DMP-130MIXBT

Dimensions emballage (l x H x P) 0,243 x 0,11 x 0,545 m

Poids brut 3,3 kg

DMP-130MIXBT

Poids net 2,75 kg