



## DRM-882WPX

Order No.: 0170015

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Pupitre de commande mural**

pour le routeur matriciel numérique DRM-882LAN

- 3 modes de fonctionnement : réglage système, Master et zone
- Par une pression de touche, on peut appeler les 6 presets du DRM-882LAN
- Adaptation du volume des zones
- Réglage de gain
- Sélection des sources par zone
- Standby auto (réglable)
- Mode verrouillage
- Affichage LCD avec 2 x 20 signes
- Connexion au DRM-882LAN via interface RS485
- Alimentation DC 12 V/75 mA par bloc secteur optionnel, PSS-1205DC
- Livré avec boîtier de montage encastré

#### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### DRM-882WPX

Type	pupitre mural de commande
Couleur	argent
Convient pour	DRM-882LAN
Alimentation	DC 12 V/75 mA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	144 x 80 x 40 mm
Poids	260 g
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,1 x 0,07 x 0,165 m
Poids brut	0,29 kg
Poids net	0,26 kg

### DRM-882WPX

Poids net	0,26 kg
-----------	---------